

# Valonsäädin


## Painikesäädin flex LED 3-100W

**Tyyppi:** 64851-UC-916-510

**Snro:** 2619418

**Tuotetunnus:** 2CKA006500A0794

**GTIN:** 4011395321621



Painikesäädin LED-valojen säätämiseen. Säätimestä voidaan valita RL tai RC -säätötapa. KytKentä kahdella johdolla. Nollajohdin voidaan kytkeä haluttaessa, suositellaan pienille kuormille <math>\leq 10\text{W}/\text{VA}</math>. Tehoalue on 3 - 100VA jälkiasennus LED. 3-240W muut kuormat kuin LED.

Lineaarinen ja hiljainen säätö. Sekakuormien käyttö sallittua.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Säätimen peruskirkkauden asetus erillisellä potentiometrillä. Valotason muisti.

Sivuohtajina käytetään sulkeutuvia 230V painonappeja (toiminnot: päälle, pois ja säätö).

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Käyttötapa:	painonappi
Sovellusohjaus (Bluetooth):	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Kyllä
Kruunuvalonsäädin:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä

Valaistustason muisti:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9003
Läpinäkyvä:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Iskunkestävyyssluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	207...253 V
Taajuus:	50...60 Hz
Ohjausjännite:	230 V
KytKentätapa:	ruuviliitos
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	46.35 mm
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei