

Valonsäädin

Jussi LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPK VAL

Tyyppi: 6523 URJGL-214-104**Snro:** 2619635**Tuotetunnus:** 2CKA006512A0355**GTIN:** 4011395232118

Matala Jussi LED-valonsäädin, sisältää kojeen, keskiölevyn ja yksiosaisen peitelevyn. Valonsäätimessä N-liitin nollajohdon kytkemistä varten. Joissakin tapauksissa LED valaisimien ja säätimen yhteensopivuudessa voi ilmetä ongelmia. Nämä poistuvat yleensä kun säätimeen kytketään myös nollajohdin. Nollajohtimen käyttöä suositellaan myös pienien kuormien kanssa (<10 W). Huom! Nollajohdinta ei ole pakko käyttää, säädin toimii myös 2-johdin versiona!

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-360 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomioitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. Sallitut kuormat: Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V Halogeenilamput, 230 V. Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC). Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC). Säädettävät energiansäästölamput. Hehkulamput 230 V. Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min - säätö). Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Käyttötapa:	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth):	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Kyllä
Kruunuvalonsäädin:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Valaistustason muisti:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:	Ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei

Tuotekortti

Jussi LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPK VAL



Sopii koteloituokalle (IP):	IP21
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	207...253 V
Taajuus:	50...60 Hz
Ohjausjännite:	220...240 V
Max. kytkentäteho LED:	400 W
Kytöntätapa:	ruuviiliitos
Johtimen poikkipinta-ala:	1...2.5 mm ²
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	85 mm
Laitteen syvyys:	44 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei