

# Valonsäädin

SAGA LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPK VAL

**Tyyppi:** 6523 URCGL-916-104

**Snro:** 2619637

**Tuotekoodi:** 2CKA006512A0356

**GTIN:** 4011395316375



SAGA™ Matala LED-valonsäädin, sisältää kojeen ja keskiölevyn. LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.

Valonsäätimessä N-liitin nollajohdon kytkemistä varten. Joissakin tapauksissa LED valaisimien ja säätimen yhteensopivuudessa voi ilmetä ongelmia. Nämä poistuvat yleensä kun säätimeen kytketään myös nollajohdin. Nollajohtimen käyttöä suositellaan myös pienien kuormien kanssa (<10 W). Huom! Nollajohdinta ei ole pakko käyttää, säädin toimii myös 2-johdin versiona!

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita).

Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-360 W muille kuormille (kts.

asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö.

Elektronisilla muuntajilla huomioitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. Sallitut kuormat: Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V

Halogeenilamput, 230 V Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V

(muuntaja L, LC) Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC) Säädettävät energiansäästölamput Hehkulamput 230 V Sekakuormien käyttö on sallittu. Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja Säätimen

peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä

säätämällä (min -säätö). Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista

asennusohjeen mukaisesti.

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Käyttötapa:	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth):	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Kyllä
Kruunuvalonsäädin:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Valaistustason muisti:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:	Ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön

# Tuotekortti

SAGA LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPK VAL



Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Läpinäkyvä:	Ei
Iskunkestävyyssluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	207...253 V
Ohjausjännite:	220...240 V
Max. kytkentäteho LED:	400 W
Kytchentätapa:	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala:	1...2.5 mm <sup>2</sup>
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	45 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei