

Sääasema fh

Sääasema free@home



Tyyppi: WS-1

Snro: 2815596

Tuotekoodi: 2CKA006220A0390

GTIN: 4011395205525



Sääasema mittaa valoisuutta, tuulen nopeutta, lämpötilaa ja sataako vai ei. Mittaustiedoilla voidaan ohjata automaattisesti muita free@home laitteita tai tilanteita. Visualisointi netin kautta ja free@home app:illa. Sadeanturin lämmitys tarvitsee: 110 V~ - 230 V~
Taajuus: 50 Hz - 60 Hz Väyläjännite: 24 V- Suojaus: IP 44 Lämpötila (laite): -20 °C - 55 °C Lämpötila (anturi): Valoisuus: 1 Lux - 100000 Lux
Tuulen nopeus: 2 - 30 m/s Mitat: (L x K x S): 108 mm x 121 mm x 227 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

Asennustapa:	pinta-asennus
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Lämmittimellä:	Kyllä
Sääasema:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP44