

# Liiketunnistin

Liiketunnistin kojerasiaan teräs

**Tyyppi:** MD-F-1.0.1-866

**Tuotekoodi:** 2CKA006220A0547

**GTIN:** 4011395203842



Liiketunnistin kojerasiaan ABB-free@home järjestelmään. Tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m. Kulma 180° ja valaistustaso 1-500lux



## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi

Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	ruostumaton teräs
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Eläintunnistus:	Kyllä
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	1.1 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	6 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:	19 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	180 °
Leveys:	71 mm
Korkeus:	71 mm
Syvyys:	30 mm
Upotussyvyys:	8.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	8.5 mm