

# Valonsäädin

Dali potentiometri virtalähteellä

**Tyyppi:** 2117/11 U-500

**Snro:** 2619369

**Tuotetunnus:** 2CKA006599A2988

**GTIN:** 4011395152225

DALI-potentiometriä 2117/11U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 230 V~ ±10 %, 50/60Hz. Virrankulutus 7 - 15mA. Avoimen piirin lähtöjännite 15,5V. Suurin otettava virta 75mA. Elektroninen suojaus. Korkeintaan 37 DALI-laitetta. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita. Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.



## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Nimellisvirta:	0.08 A
Nimellisjännite:	230 V
Käyttötapa:	väännin/painike
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä

# Tuotekortti

Dali potentiometri virtalähteellä



Valaistustason muisti:	Kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28.5 mm
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	51 mm
Metalliväri:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei