

Releyksikkö

Bluetooth rele Casambi järjestelmään

Tyyppi: 6711 UBT

Snro: 2625001

Tuotetunnus: 2CKA006710A0025

GTIN: 4011395314982

Bluetooth rele Casambi (Bluetooth Low Energy) järjestelmään, relettä voidaan ohjata 6716 UBT painikkeella tai Casambi App:llä. Soveltuu ohjattavaksi myös tavallisella vipupainikkeella. Voidaan käyttää 230 V kuormien kytkemiseen.
Nimellisjännite 230 V.
Nimellistajuus 50Hz/60 Hz.
1 NO (normal open) lähtö.
Nimellisvirta 6,5AX.
Nimellisteho resistiivinen kuorma 3000 W.
Nimellisteho LEDi 150 W/VA.
IP20.
Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C.
Mitat 48x48x20



Tekniset tiedot

ETIM Data

Soveltuu valonsäätimiksi:	Ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:	Kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:	Ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:	Ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:	Ei
Soveltuu kytkimeksi:	Ei
Kotelossa:	Ei
Putkikotelossa:	Ei
Piirilevy/-moduuli:	Kyllä
Virtalähde:	230 V CA
Painiketila:	Kyllä
Kytkintila:	Ei

Radiokaukosäätimellä:	Ei
Radio-ohjelmointilaitteella:	Ei
Radiopainikkeella:	Ei
Releiden määrä:	1
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Kiinnitystapa:	puristusasennus
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Sopii koteloituiluokalle (IP):	IP20
Rolling code system:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei