

Anturi

Anturi flex Comfort 180

Tyyppi: 64762-916-510

Snro: 2619467

Tuotekoodi: 2CKA006800A3058

GTIN: 4011395316351



SAGA™ liiketunnistimen comfort anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 (LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Comfort -anturissa on tunnistinelimen lisäksi kaksi lisäpainiketta joiden toiminnot riippuvat käytettävästä ohjauskojeesta. Toiminnot: - Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila - Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele tai e-contact koje) - Himmennys ylös / Himmennys alas (LED -säädin koje). Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii koteloitiluokalle (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	uppoasennus

Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Kyllä
Eläintunnistus:	Kyllä
Porraskäytävän valvonta:	Ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Kyllä
Hakuvalolla:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	0...180 °
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Väri:	valkoinen
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei