

Liiketunnistin


Mukavuuskytkin flex 180

Tyyppi: 64765-UC-916-510

Snro: 2619486

Tuotetunnus: 2CKA006800A3106

GTIN: 4011395321607



SAGA™ Flex mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.

1. Manuaalikäyttö: käytetään tavallisena kytkimenä.
2. Ajastinkäyttö: kytke päälle käsin, sammuttaa valot automaattisesti määritellyn ajan jälkeen tai kun liikettä ei enää havaita automaattisesti.
3. Automaattikäyttö: tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti tunnistetun liikkeen perusteella.
4. Puoliautomaattikäyttö: valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.

Tekniset tiedot:

- Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 metriä
 - Hämäräkytkin min. 5-500 lux
 - Katkaisuviive 1-10 min
 - Valvonta-alue 170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m
 - IP20
 - HUOM! E-contact kojeen kanssa käytettävä säädettäviä LED-lamppuja/-valaisimia
- Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	63.77 mm
Metalliväri:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei