

# Liiketunnistin


Mukavuuskytkin flex 180

**Tyyppi:** 64765-UC-916-510

**Snro:** 2619486

**Tuotekoodi:** 2CKA006800A3106

**GTIN:** 4011395321607



SAGA™ Flex mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.

1. Manuaalikäyttö: käytetään tavallisena kytkimenä.
2. Ajastinkäyttö: kytke päälle käsin, sammuttaa valot automaattisesti määritellyn ajan jälkeen tai kun liikettä ei enää havaita automaattisesti.
3. Automaattikäyttö: tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti tunnistetun liikkeen perusteella.
4. Puoliautomaattikäyttö: valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.

Tekniset tiedot:

- Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 metriä
  - Hämäräkytkin min. 5-500 lux
  - Katkaisuviive 1-10 min
  - Valvonta-alue 170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m
  - IP20
  - HUOM! E-contact kojeen kanssa käytettävä säädettäviä LED-lamppuja/-valaisimia
- Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

## ETIM Data

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Asennustapa:                    | uppoasennus |
| Laitteen leveys:                | 71 mm       |
| Laitteen korkeus:               | 71 mm       |
| Laitteen syvyys:                | 63.77 mm    |
| Metalliväri:                    | Ei          |
| Apple HomeKit -yhteensopiva:    | Ei          |
| Google Assistant -yhteensopiva: | Ei          |
| Amazon Alexa -yhteensopiva:     | Ei          |
| IFTTT-tuki:                     | Ei          |